



HD-Balun-2-Draht Empf., aktiv für AHD/CVI/TVI-Signale

Art: 13903-AHD

- Aktiver HD-2 Draht Empfänger
- Für HD-AHD, HD-CVI und HD-TVI Signale
- Unterstützt 1080P und 720P Auflösung
- Frequenz- und Helligkeitsanpassung über drei Poti einstellbar
- Kleines Kunststoffgehäuse
- LED Bereitschaftsanzeige
- Inkl. 12V DC Steckernetzteil

Technische Daten

| | | |
|------------|-----------------------|--|
| Artikel | 13903-AHD | |
| Anschlüsse | Videoeingang | Schraubklemme, 100 Ohm |
| | Videoausgang | BNC-Buchse, 75 Ohm/1Vss |
| | Ministecker | Verbindung von max. 5 Empfängern |
| | 12V DC Anschluss | Schraubklemme |
| Kabeltyp | CAT5e / CAT6 (UTP) | HD-AHD bis zu 400m mit passivem Sender HD-CVI bis zu 500m mit passivem Sender HD-TVI bis zu 300m mit passivem Sender |
| | CAT5e / CAT6 (UTP) | HD-AHD bis zu 600m mit aktivem Sender HD-CVI bis zu 600m mit aktivem Sender HD-TVI bis zu 500m mit aktivem Sender |
| LED Status | Grün an | Spannungsversorgung an |
| | Grün aus | Spannungsversorgung aus/fehlt |
| Daten | Einstellung über Poti | Mittlere und hohe Frequenzen, Helligkeit |
| | Betriebsspannung | 12V DC/100mA |
| | Leistungsaufnahme | 1,2 Watt |
| | Abmessungen (BxHxT) | 58x42x49mm |
| | Gewicht | 70g |
| | Betriebstemperatur | 0°C bis +55°C |
| | Luftfeuchtigkeit | <95% nicht kondensierend |
| | Konstruktion | Kunststoff schwarz |
| Zubehör | Mitgeliefert | Steckernetzteil 12V DC/500mA, Montagematerial, Betriebsanleitung Spannungskabel für weitere Empfänger und Massekabel |
| | Notwendig | HD-Zweidrahtsender (passiv oder aktiv) |
| | Optionales | 19" Einschub / 2HE für Schaltschrankmontage Art.Nr. 13921 |

Art.Nr.: 13921

