



**1/2.9“ 5MP-AHD-LED-T/N-Kuppelkamera mit
2,8-12mm Varioobjektiv, für Außen (IP66)**

Art: 16366

- 6MP Sony STARVIS Back-illuminated CMOS-Chip
- HD-AHD-Signalausgang
- 2,8 - 12mm (77° - 24°) manuelles Varioobjektiv
- Umfangreiche OSD-MenüEinstellung über Joystick und Koaxialkabel (UTC)
- Varioobjektiv von Außen einstellbar
- IR-LED Beleuchtung bis max. 30m
- Smart IR-Funktion für perfekte Bilder bei Dunkelheit
- Tag/Nacht-Umschaltung
- 3 axiale Kameraverstellung
- Backlight Funktion (BLC)
- Wide Dynamic Range Funktion (WDR)
- Rauschunterdrückung mit intelligenter Regelung (DNR)
- Inklusive Anschlusskabel mit Joystick, BNC- und DC Stecker

Technische Daten

Artikel	16366	
Objektiv	Brennweite (Megapixel)	2,8 – 12mm manuelles Varioobjektiv
	Blickwinkel (horizontal)	77° - 24°
Kamera	Bildsensor	6MP Sony STARVIS Back-illuminated CMOS-Chip
	Auflösung (Pixel)	5MP: 2592(H)x1944(V) Pixel, 4MP: 2560(H)x1440(V)
	Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux (IR-LED aus), 0 Lux (IR-LED an)
	Videoausgang	AHD (5MP: 20fps/12,5fps, 4MP: 30fps/25fps/15fps)
	Fernsehnorm	PAL / NTSC
	OSD-Menü	Ja
	Elektronischer Shutter	Auto
	Weißabgleich	ATW, MWB
	Bildhelligkeit	Stufenlos einstellbar
	Dynamikbereich	≥ 50 dB
	Gegenlichtkompensation	Aus, BLC, WDR
	Autom. Verstärkungsregelung	AGC
	Rauschunterdrückung (DNR)	einstellbar
	Kontrast	einstellbar
	Bildschärfe	einstellbar
	Farbanpassung	einstellbar
	Tag/Nacht-Umschaltung	Auto, Farbe, S/W, Extern (IR-Schwenkfilter)
IR-LED Reichweite	Bis max. 30m	
IR-LED an	< 10 Lux automatisch durch Lichtsensor	
Sonderfunktion	OSD-Menü über Rekorder / Software, Joystick, UTC	
Sonstiges	RS485	Nein
	Kabelpeitsche	60cm mit BNC-, DC-Anschluss und OSD-Joystick

Technische Daten

Daten	Betriebsspannung	12V DC/600mA
	Leistungsaufnahme	7,2W (IR-LED an)
	Abmessungen (ØxL)	131 x 93 mm
	Gewicht	0,8 Kg
	Betriebstemperatur	-10°C bis +50°C
	Luftfeuchtigkeit	<95% nicht kondensierend
	Montagebefestigung	Wand- und Deckenmontage (3 axial)
	Schutzart nach VDE	IP66, vandalismusgeschützt
	Bauform	Kuppelkamera
	Konstruktion	Aluminium Druckguss
Zubehör	Mitgeliefert	Montagezubehör und Inbusschlüssel
	Notwendig	Art.Nr. 20114-1 Steckernetzteil 12V DC/1A
	Optional	Art.Nr. 16844, 16944, 16848, 16849 Kabelmanagement
		Art.Nr. 14357 Netzteil für Außen