



HD-Balun-2-Draht Sender, aktiv für AHD/CVI/TVI-Signale

Art: 13902-AHD

- Aktiver HD-2 Draht Sender
- Für HD-AHD, HD-CVI und HD-TVI Signale
- Unterstützt 1080P und 720P Auflösung
- Verstärkung in drei Stufen einstellbar
- Kleines Kunststoffgehäuse
- LED Bereitschaftsanzeige
- Inkl. 12V DC Steckernetzteil

Technische Daten

| | | |
|--------------|-------------------------|---|
| Artikel | 13902-AHD | |
| Anschlüsse | Videoeingang | BNC-Buchse, 75 Ohm/1Vss |
| | Videoausgang | Schraubklemme, 100 Ohm |
| | 12V DC Anschluss | Schraubklemme |
| Kabeltyp | CAT5e / CAT6 (UTP) | HD-AHD bis zu 400m mit passivem Empfänger HD-CVI bis zu 500m mit passivem Empfänger HD-TVI bis zu 300m mit passivem Empfänger |
| | CAT5e / CAT6 (UTP) | HD-AHD bis zu 600m mit aktivem Empfänger HD-CVI bis zu 600m mit aktivem Empfänger HD-TVI bis zu 500m mit aktivem Empfänger |
| LED Status | Grün an | Spannungsversorgung an |
| | Grün aus | Spannungsversorgung aus/fehlt |
| Daten | Verstärkung einstellbar | L= 6dB, M= 9dB, H= 11dB |
| | Betriebsspannung | 12V DC/100mA |
| | Leistungsaufnahme | 1,2 Watt |
| | Abmessungen (BxHxT) | 58x42x49mm |
| | Gewicht | 70g |
| | Betriebstemperatur | 0°C bis +55°C |
| | Luftfeuchtigkeit | <95% nicht kondensierend |
| Konstruktion | Kunststoff schwarz | |
| Zubehör | Mitgeliefert | Steckernetzteil 12V DC/500mA, Montagematerial, Betriebsanleitung und Massekabel |
| | Notwendig | HD-Zweidrahtempfänger (passiv oder aktiv) |
| | Optionales | |