

VC Shop für weitere Produkte



Verteiler / Repeater von RS-485 auf RS-485

Art: 14199

- Der RS-485 Verteiler wird dann eingesetzt, wenn die Verdrahtung vor Ort sternförmig ausgeführt wurde bzw. nur ein RS-485 Anschluß am Gerät zur Verfügung steht.
- Der Verteiler hat einen RS-485 Eingang und vier RS-485 Ausgänge mit galvanische Trennung.
- Somit ist es möglich bis zu vier RS-485 Bus-Strecken potentialfrei anzubinden.
- Der Verteiler kann auch als Verstärker eingesetzt werden. Dadurch können längere Strecken als 1000m realisiert werden.
- Die Spannungsversorgung erfolgt über ein 12V DC Steckernetzteil.

Videokomponenten...

konzipiert für professionelle Videosysteme

Technische Daten

	Funktion:	RS-485 Verteiler mit 1 Eingang auf 4 Ausgänge, Verstärker für längere RS-485 Strecken über 1000m, mit galvanische Trennung
	Verbindung:	RS-485 BUS, kaskadierbar
Anschlüsse	Signal:	RS-485 bis 1000m Entfernung je Ausgang
	RS-485:	Schraubklemmen
	Betriebsspannung:	12V DC
Umgebung	Gewicht:	0,2 kg
	Betriebstemperatur:	0°C ~ 50°C
	Luftfeuchtigkeit:	10%~90% RH, nicht kondensierend
Abmessungen	(BxHxT)	70 x 45 x 122 mm
	Enthaltenes Zubehör:	Montageplatte

