



Aktiver HD-Videoverteiler 1 Eingang und 8 Ausgänge, mit Netzteil

Art: 20153-4/1

- Aktiver HD-Videoverteiler für Koaxialkabel RG59/RG6U
- 1 Eingang und 8 Ausgänge
- Für AHD, CVI, TVI und FBAS Signale
- Unterstützt UTC Steuersignale vom Rekorder
- Mit zusätzlichem UTC-Rekorderausgang
- LED Bereitschaftsanzeige
- Schwarzes Metallgehäuse
- Inkl. 230V AC/12V DC Steckernetzteil

Technische Daten

| | | |
|-------------|---------------------|---|
| Artikel | 20153-4/1 | |
| Anschlüsse | Videoeingang | 1x BNC-Buchse |
| | Videoausgang | 8x BNC-Buchse |
| | 12V DC Anschluss | DC-Buchse |
| Umschaltung | Schiebeschalter für | UTC-Funktion |
| | | Video |
| LED Status | Grün an | Spannungsversorgung an |
| | Grün aus | Spannungsversorgung aus/fehlt |
| Daten | Frequenzbereich | 100 MHz / 0,1dB |
| | Video Eingangspegel | 1 Vss, 75 Ohm |
| | Video Ausgangspegel | 1 Vss, 75 Ohm |
| | Betriebsspannung | 12V DC/180mA |
| | Leistungsaufnahme | 2,2 Watt |
| | Abmessungen (BxHxT) | 133x44x74mm |
| | Gewicht | 430g |
| | Betriebstemperatur | 0°C bis +55°C |
| | Luftfeuchtigkeit | <95% nicht kondensierend |
| | Konstruktion | Metall schwarz |
| Zubehör | Mitgeliefert | Steckernetzteil 12V DC/500mA, Betriebsanleitung |
| | Notwendig | |